

Pro Convert Audio DX 技术规格

版权所有 (c) 2011–2025 [南京美乐威电子科技有限公司](#) 保留所有权利

本规格书依照现有的硬件、固件、软件版本撰写，美乐威有可能修改此规格书而不另行通知。

NDI® 是 Vizrt NDI AB 的注册商标。Dante 是 Audinate Pty Ltd. 的注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

修订于 2025 年 9 月 25 日

接收/输入特性

- 接收采样率支持 96/48/88.2/44.1 KHz, 16/24-bit 采样深度
- 输入 1 路 2 声道 3.5mm TRS 非平衡 (5k Ohm) 音频
- 输入 1 路 2 声道 4.4mm TRRRS 平衡 (20k Ohm) 音频
- 输入 1 路 4 声道 24-bit 48k 采样 USB Audio Class
- 接收 8 声道 24-bit Dante® 音频流, 支持单播或组播
- 接收 2 路 4 声道 16-bit SRT/NDI®/RTSP/RTMP(S)/TS over UDP TS over RTP/HTTP(S) 网络音频流
- 支持主从 PTP 同步 (Dante)
- 总谐波失真 < 0.01% @ +4dBu
- 频率响应范围 20Hz ~ 20kHz(-/+0.5dB)
- 信噪比 > 100dB
- 动态范围 > 100dB
- 最大信号电平: 非平衡接口 12dBu, 平衡接口 24dBu

发送/输出特性

- 采样率支持 96/48/88.2/44.1 KHz, 16/24bit 采样深度
- 支持 1 路 2 声道 3.5mm TRS 非平衡输出 (10 Ohm)
- 支持 1 路 2 声道 4.4mm TRRRS 平衡输出 (150 Ohm)
- 支持 1 路 4 声道 24-bit 48k 采样 USB Audio Class
- 支持编码 8 声道 24-bit Dante® 音频流, 支持单播或组播
- 支持编码 2 路 4 声道 16-bit SRT/NDI®/RTSP/RTMP(S)/TS over UDP/TS over RTP 网络音频流
- 支持主从 PTP 同步 (Dante)
- 总谐波失真 < 0.01% @ +4dBu
- 频率响应范围 20Hz ~ 20kHz(-/+0.5dB)
- 信噪比 > 100dB
- 动态范围 > 100dB
- 最大信号电平: 非平衡接口 12dBu, 平衡接口 18dBu

配置管理

- 支持 Dante Domain Manager 和 Dante Controller 对 Dante® 音频流进行路由与设置
- 支持注册到 Control Hub 进行远程集中管理
- 提供 WebUI 配置管理工具
- 实时显示设备和信号相关信息
- 配置音频信号编解码处理参数, 包括音量调节、输入输出声道混音、缓存以及网络连接等
- 支持固件升级
- 支持 USB NET
- 支持 IE/Edge/Firefox/Chrome/Safari/Opera 网络浏览器
- 支持 HTTP APIs

接口

- 10/100/1000Mbps with PoE (IEEE 802.3af)
- USB2.0 Type B
 - 5V/2.1A 供电
 - USB NET
- 3.5mm TRS unbalanced IN/OUT
- 4.4mm TRRRS balanced IN/OUT

LED 指示灯

- 电源指示灯
 - 常亮：正常供电
 - 灭：未供电
- PTP 同步状态指示灯
 - 常亮：已同步
 - 闪烁：正在同步
 - 灭：不同步

尺寸

- 100.9mm（长）x 60.2mm（宽）x 23.3mm（高）

配件

- 4.4mm 转双 XLR 卡侬公头音频线
- 4.4mm 转双 XLR 卡侬母头音频线
- USB 2.0 线（Type A to Type B）
- 通用电源适配器
- L 型支架

板载设置按钮

- 拨码开关：设置设备的 board-id（0 ~ F）

固定螺口

- 直径 $\Phi 6.5\text{mm}$ 螺口

功耗

- 5V 电源的最大电流：~ 1 A
- 最大功耗：~ 5 W

工作环境

- 操作温度：-10 到 50 摄氏度
- 保存温度：-20 到 70 摄氏度
- 相对湿度：5% 到 90%（非冷凝状态）